# Akku-Heckenschere

# UH004GD201

XGT • 40V max. • 60 cm • 23,5 mm

**Bürstenlose Akku-Heckenschere mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine exzellente Schnittqualität**

Die bürstenlose Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer. Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt.



## Technische Details

| | |
|---|---|
| Bürstenloser Motor | ✓ |
| Akkusystem XGT | ✓ |
| Akkuspannung | 40 V |
| Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion) | Li-ion |
| Akkuschutzsystem | ✓ |
| Leerlaufhubzahl | 2000 / 3600 / 5000 $min^{-1}$ |
| max. Schnittleistung | 23,5 mm |
| Schallleistungspegel ($L_{WA}$) | 96 dB(A) |
| Schalldruckpegel ($L_{pA}$) | 85 dB(A) |
| Vibration vorderer Griff | 2,9 $m/s^2$ |
| Vibration hinterer Griff | 2,5 $m/s^2$ |
| K-Wert Vibration | 1,5 $m/s^2$ |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 4,3 - 4,9 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 1120 x 223 x 191 -214 mm |
| Sägeblatt | 600 mm |

## Spezifikationen

- Optimale Klingenform für sauberes Schneiden
- Sicherheitsschalter
- Mit Soft-Griff für komfortablen und sicheren Halt
- Mit Motorbremse
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

## EAN 0088381743709

**Link zur Produktseite - www.makita.de**

# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**412911-1**
Aufbewahrungsbehälter



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**191B36-3 (2x)**
Akku BL4025



**191E07-8**
Schnellladegerät DC40RA



## Service

**Bedienungsanleitung** PDF

**Explosionszeichnung** PDF